

NEXT 10000 UHD

NASIL KURTARILIR?

Bilgilendirme


Next 10000 UHD herhangi bir nedenden dolayı çalışmıyor ve açılmaz duruma geldiyse aşağıdaki yol izlenerek; Kurtarma modunda yazılım güncellemesi ve fabrika ayarları yapılarak cihaz yeniden çalışır duruma getirilebilir.

Nasıl Yapılır?


- Next 10000 UHD uydu alıcısı için verilen son yazılımı internetten indirerek USB belleğinize kopyalayın ve cihazınıza takın.
- Cihazın elektrik adaptörünü çekin ve arka panelde bulunan Recovery butonuna ataç yada sivri bir cisim yardımı ile basılı şekilde elektrik adaptörünü takın.
- 5 saniye içerisinde ekrana Next logosu gelecek, logoyu gördükten sonra Recovery butonundan elinizi çekebilirsiniz.




- Cihaz Kurtarma modunda açılacaktır. Kumandanız yardımı ile “**apply update from EXT**” bölümüne girin.




- Açılan bölümde “**Update from udisk**” seçeneğini seçin.




- USB bellek içerisindeki dosyalarınız listelenir, bu bölümde cihaz yazılımını seçin.




- Yazılım yükleme işlemi başlar.




- Yazılım yükleme işlemi tamamlandığında Kurtarma menüsüne geri döner, bu aşamada cihaz hafızasındaki verileri temizleyip fabrika ayarlarına dönmek gerekir. “**wipe data/factory reset**” seçilmelidir.




- Açılan ekranda “**Yes --- delete all user data**” seçilerek fabrika ayarları onaylanmalıdır.



- Cihaz fabrika ayarlarına döner.



- Fabrika ayarlarına dönme işlemi tamamlandığında Kurtarma menüsüne geri döner ve buradan **“reboot system now”** seçilerek cihaz yeniden başlatılmalıdır.



- Yukarıdaki adımlar tamamlandığında cihaz yeniden açılır ve sıfır kurulum ekranı gelir. Bundan sonrası cihazın standart kurulumu ile ilgilidir.

